

SiteMaster

Controlador de 2 cables con tecnología de decodificadores

Características

- Controla hasta 99 electroválvulas
- Compatible con estación climática
- Conecta hasta 2 medidores de flujo cableados y 3 medidores adicionales conectados a los decodificadores en el campo
- Listo para sensor de lluvia
- 6 programas independientes con 6 tiempos de arranque cada uno
- El teclado completo en pantalla hace que la asignación de nombres y la programación sea fácil e intuitiva
- El diagnóstico avanzado incluye un registro interactivo, intensidad y estado de la señal de los decodificadores
- La pantalla más grande de la industria muestra tiempos de funcionamiento, días de riego y el total de tiempos de arranque
- Dos líneas de cable totalmente independientes para facilitar el diseño del sistema y la solución de problemas
- Las características especiales incluyen ajuste estacional, agrupamiento de válvulas, respaldo y restablecimiento de programas
- La demora/superposición de estación y presurización de bomba permiten doble operación y presurización para c/u de las 5 ubicaciones de arranque de bomba independientes.
- Opción con gabinete en acero inoxidable para protección del equipamiento

Datos Rápidos

3400	Altura:	30,3 cm (11.91")
	Ancho:	39,2 cm (15 1/2")
	Profundidad:	16,33 cm (6 1/2")
3420	Altura:	41,0 cm (16")
	Ancho:	47,0 cm (18")
	Profundidad:	23,5 cm (9 1/4")
3421	Altura:	96,5 cm (38")
	Ancho:	41,9 cm (16 1/2")
	Profundidad:	43,8 cm (17 1/4")



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

- Tiempos de funcionamiento de estación:
De 1 segundo a 9:59:59. Programas A, B, C, D, E y F
- Tiempos de arranque: 6 por programa
- Cronograma de riego: Calendario de 7 días (cualquier día de la semana), días pares/impares, riego a intervalos de hasta 31 días
- Temperatura de operación: 18°– 60° C (0°–140° F)
- Capacidad por zona: Grupos limitados a 6 zonas y 1 MV/PS por línea principal. Agregar hasta 12 zonas (A y B total).
- Requisitos de arranque de la bomba: Los relés de arranque de la bomba en la ruta de 2 cables requieren del relé óptico de arranque de bombas de K-Rain. Los arranques de bomba conectados directamente al controlador requieren del relé de alimentación de minibobina 1520 o 1510

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Transformador del modulo de 2 cables.
Entrada: 120/240 VAC 50/60 Hz
Salida máx: 27 VAC 100 VAC 3.7 AMP
- Transformador del panel. Entrada: 120/240 50/60 Hz
Salida máx: 24 VAC 40 VAC 1.71 AMP
- Batería: Pila de botón 2032 (incluida)
Batería alcalina (opcional, no incluida)

Modelos

3400	Controlador decodificador de 2 cables 110 VAC
3400-220	Controlador decodificador de 2 cables 220 VAC
3420	Controlador decodificador de 2 cables 110 VAC en gabinete de acero inoxidable
3420-220	Controlador decodificador de 2 cables 220 VAC en gabinete de acero inoxidable
3421	Controlador decodificador de 2 cables 110 VAC en pedestal de acero inoxidable
3421-220	Controlador decodificador de 2 cables 220 VAC en pedestal de acero Inoxidable

* Los modelos arriba incluyen el módulo de 2 cables 3403

